

Инструкция по обновлению сигнатурной прошивки для Neoline X-COP 5500

1. Скачайте со страницы на сайте neoline.ru в разделе Обновления http://neoline.ru/obnovleniya/ актуальную версию прошивки



2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скаченный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».

Сигнатурная прошивка X-COP 5500 от 16.10.2018.rar - WinRAR (пр Файл Команды Операции Избранное Параметры Справка	ообная копия)				
Добавить Извлечь Тест Проснотр Удалить Найти Масте	р Информация	Вирусы Комментарий Защита	↑ SFX		
Сигнатурная прошивка X-COP 5500 от 16.10.2018.rar\Сигнатур	ная прошивка Х-СО	Р 5500 от 16.10.2018 - RAR архив,	размер исходных фа	йлов 13 843 410	0 байт 💌
MMR A	Размер	Сжат Тип	Изменён	CRC32	
		Папка с файлами			
DC_driver_32bit		Папка с файлами	16.10.2018 18:03		
DC_driver_64bit		Папка с файлами	16.10.2018 18:03		
X-COP_Updater(Rev1_5)(для Win XP).exe	2 961 408	564 716 Приложение	26.02.2016 17:26	D86F4D1E	
■X-COP_Updater(Rev1_7)(для Win 7,8,10).exe	2 961 408	565 427 Приложение	16.12.2015 15:42	9903EA59	
X-COP5500_App(RevM22).efm	66 304	37 960 Файл "EFM"	15.10.2018 9:32	248D0B3C	
X-COP5500_Voice(RevM08).voi	4 964 096	3 856 519 Файл "VOI"	05.10.2018 22:11	AFE8781C	
WIИнструкция по обновлению прошивки Neoline X-COP 5500.docx	851 540	624 614 Документ Microsof	16.10.2018 18:05	66401F21	

Щелкните в правом окне на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».





3. Если вы ранее не устанавливали драйвер, то необходимо узнать разрядность Windows (64 или 32 бит), из соответствующей папки CDC_DRIVER_**bit запустить файл «Silabs-CDCInstaller_x**», в появившемся окне нажать кнопку «Далее».

Silicon Labs CDC Driver Installer				
	Welcome to the Silicon Labs CDC Driver Installer			
	This wizard will help you install the drivers for your Silicon Labe CDC device.			
	Для продолжения нажмите кнопку "Далее".			
	<Нерад Далее > Отисна			

В следующем окне необходимо установить курсор на «Я принимаю это соглашение» и нажать снова кнопку «Далее».



Silicon Labs CD	C Driver Installer
Лицензион	ное соглашение
Ŕ	Для продолжения необходимо принять лицензионное соглашение. Чтобы прочитать лицензионное соглашение, используйте полосу прокрутки или клавищу "Page Down".
	END-USER LICENSE AGREEMENT IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE AGREEING TO TERMS
	THIS PRODUCT CONTAINS CERTAIN COMPUTER PROGRAMS AND OTHER THIRD PARTY PROPRIETARY MATERIAL ("LICENSED PRODUCT"). THE USE OF WHICH IS SUBJECT TO THIS END-USER LICENSE AG REEMENT. INDICATING YOUR AGREEMENT
	 € Я принимаю это соглашение Сохранить как Печать С Я не принимаю это соглашение
	< Назад Далее > Отмена

После установки всплывет следующее окно. Нажимаем «Готово», драйвер установлен.

Silicon Labs CDC Driver Installer				
	Completing the Installation of the Silicon Labs CDC Driver			
	Драйверы успешно установлены на этот компьютер.			
	Теперь можно подключить ваше устройство к этому компьютеру. Если к устройству прилагается документация, предварительно ознакомътесь с ней.			
	Имя драйвера Состояние			
	V Silcon Laboratories, Inc Готов к эксплуатации			
	< Насед Готово Отмена			

- 4. Запустите программу «X-COP_Updater(Rev1_5)», если у Bac Windows XP или «X-COP_Updater(Rev1_7)», если другая версия Windows.
- 5. Подключите радар-детектор к ПК через USD-шнур. В окне программы появится надпись, что радар подключен: X-COP 4X00 is connected».



X-COP Updater 1.5	
Select File	
Firmware	
I voice	
🗖 Data Base	
Progress	
Status Log	
X-COP4X00 is connected	
	DOWNLOAD
	EXIT

Поставьте галочку слева от строки «Firmware».
 Нажмите на кнопку [...] справа от строки «Firmware».
 Выберите файл «X-COP5500_App(RevM22).efm» из папки «Сигнатурная прошивка X-COP 5500 от 16.10.2018», нажмите «Открыть».

X-COP Updater 1 Select File	.5	
Firmware	лгнатурная прошивка X-COP 4100_4200 от 16.10.2018\X-COP 4100_4200	0(REV.M05).efm
Voice		
🗖 Data Base		
Progress		
Status Log		
X-COP4X00 is c	onnected.	
Firmware File	X-COP 4100_4200(REV.M05).efm	
		DOWNLOAD
		EXIT

 Поставьте галочку слева от строки «Voice». Нажмите на кнопку [...] справа от строки «Voice». Выберите файл «X-COP5500_Voice(RevM08).voi» из папки «Сигнатурная прошивка X-COP 5500 от 16.10.2018», нажмите «Открыть».



K-COP Updater 1	.5	
Select File		
Firmware	игнатурная прошивка X-COP 4100_4200 от 16.10.2018\X-COP 4100_420	00(REV.M05).efm
Vaina		. (2. 1102)
Voice	ј гнатурная прошивка X-COP 4100_4200 от 16.10.2018\X-COP41(2)00_V	oice(RevM02).voi
Data Base		
rogress		
Status Log		
COP4X00 is c	onnected.	
Firmware File	: X-COP 4100_4200(REV.M05).efm	
voice File	: X-COP41(2)00_V0ICe(ReVM02).V01	DOWNLOAD
		EXIT

8. Нажмите кнопку «DOWNLOAD» и дождитесь окончания загрузки обновления.

ВНИМАНИЕ: Во время обновления не отключайте шнур от устройства; не прерывайте установку обновлений; не закрывайте окно загрузчика; не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и **выходу из строя** устройства.

🛷 X-COP Updater	1.5	2
Select File		
Firmware	игнатурная прошивка X-COP 4100_4200 от 16.10.2018\X-COP 4100_4200	0(REV.M05).efm
Voice гнатурная прошивка X-COP 4100_4200 от 16.10.2018\X-COP41(2)00_Voice(RevM02).voi Data Base		
Progress		
Status Log X-C0P4X00 is connected. Firmware File : X-C0P 4100_4200(REV.M05).efm Voice File : X-C0P41(2)00_Voice(RevM02).voi		DOWNLOAD
		EXIT

9. Только по окончанию обновления, нажмите «ОК» во всплывшем окне. Обновление завершено. Можете отключить устройство.



X-COP_Updater(Rev1_7)(для W	'in 7,8,10) X
Downloading OK !!!	
	ок

Новые функции:

Фильтр Z-сигнатур

Уникальная технология, разработанная компанией Neoline для снижения кол-ва ложных срабатываний. Своевременно распознает и блокирует ложные срабатывания от Датчиков Мертвых (Слепых) Зон автомобилей. Существенное отличие данной технологии от других сигнатурных технологий, в том, что при использовании Фильтра Z-сигнатур не будут блокированы настоящие полицейские радары.

Возможные проблемы и пути их решения:

1. ПК не видит устройство

- Установите/переустановите драйвер (см. п. 3).
- Запустите другую версию Updater.
- Проверьте правильность подключения шнура-USB. При возможности, попробуйте вставить в другой слот USB на вашем ПК.
- Замените провод USB на другой.
- Отключите антивирус.

2. После подключения устройства, не активны кнопки [...] справа от строк

- Убедитесь, что программа видит устройство (см. п. 5).
- Установите галочки слева.
- Перезапустите X-COP_Updater.
- Заново подключите устройство.

3. Программа не видит файлы прошивок

• Убедитесь, что правильно выбрали путь к папке с прошивкой.



 Убедитесь, что распаковали содержимое архива (см. п. 2.). Для распаковки может дополнительно потребоваться установка программы-архиватора. Например: WinRAR: <u>www.win-rar.ru/download/</u>

4. <u>Ошибка «DOWNLOADING FAILED!!!»</u>

- Заново нажмите кнопку «Download».
- Снимите галочку с пункта «Data Base» и установите сначала прошивку, а затем отдельно голосовые файлы.